

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">13</div> 製品記号	CBE12-N	CBM12A-N	CBM12B-N	CBE14-N	CBM14A-N	CBM14B-N										
	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品										
 緊急遮断弁用 制御盤	震災対策用 AC80~220Vフリー電源															
																
型式：CB-E12型 型式：CB-M12A型 型式：CB-M12B型 型式：CB-E14型 型式：CB-M14A型 型式：CB-M14B型																
POINT	CBE：電磁緊急遮断弁用、CBM：電動緊急遮断弁用															
標準仕様	適用遮断弁形式	EIT型	MT型	MR型	EIT型	MT型	MR型									
	標準遮断弁制御台数	2台			4台											
	受電電源	AC80~220Vフリー電源														
	定格容量	80VA														
	保護構造	屋外・屋内兼用 (IP44)														
	落雷対策	サージ吸収回路内蔵														
	感震器	作動加速度「200ガル (震度5強相当)」														
	出力	遮断弁制御出力	DC24V													
		ポンプ保護信号	弁閉時「無電圧1A、1B (C) 接点」×1			弁閉時「無電圧1A、1B (C) 接点」×2										
		外部警報信号	感震器作動時「ON接点出力」													
		点灯ランプ	受電表示：緑色 感震器作動：橙色 遮断弁開：緑色 遮断弁閉：赤色													
	復帰スイッチ	押ボタンスイッチ (感震器リセット用)														
	内蔵バッテリー	停電対策	DC24V (DC12V×2)													
保持時間		約5時間														
充電方式		常時充電 (トリクル充電)														
	バッテリー交換時期	3年ごと注.														
価格 (円)	別途お見積り致します。															
記事	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリー交換時期警報出力付も製作しています。 ●無電圧信号出力追加 (ポンプ制御・外部制御用) も製作しています。 ●警報ブザー付も製作しています。 ●試験スイッチ付も製作しています。 ●スプリングリタンのMRS4-M、MRS4-C電動緊急遮断弁用の制御盤 (CBM12S-N、CBM14S-N) はお問い合わせください。 注.バックアップ電源 (内蔵電池) の交換は3年ごとに必要です。内蔵電池が消耗していると、作動しない恐れがあります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。															
	■梱包質量 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>製品記号</td> <td>CBE12-N</td> <td>CBE14-N</td> <td>CBM12A-N CBM12B-N</td> <td>CBM14A-N CBM14B-N</td> </tr> <tr> <td>梱包質量 (kg)</td> <td>26</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>30</td> </tr> </table>							製品記号	CBE12-N	CBE14-N	CBM12A-N CBM12B-N	CBM14A-N CBM14B-N	梱包質量 (kg)	26	28	28
製品記号	CBE12-N	CBE14-N	CBM12A-N CBM12B-N	CBM14A-N CBM14B-N												
梱包質量 (kg)	26	28	28	30												
																