

13製品記号



緊急遮断弁用
制御盤

CBE12-N	CBM12A-N	CBM12B-N	CBE14-N	CBM14A-N	CBM14B-N
受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
震災対策用 AC80～220Vフリー電源					
					
型式：CB-E12型 型式：CB-M12A型 型式：CB-M12B型 型式：CB-E14型 型式：CB-M14A型 型式：CB-M14B型					

POINT		CBE：電磁緊急遮断弁用、CBM：電動緊急遮断弁用						
標準仕様	適用遮断弁形式	EIT型	MT型	MR型	EIT型	MT型	MR型	
	標準遮断弁制御台数	2台			4台			
	受電電源	AC80～220Vフリー電源						
	定格容量	80VA						
	保護構造	屋外・屋内兼用（IP44）						
	落雷対策	サージ吸収回路内蔵						
	感震器	作動加速度「200gal（2.0m/s ² ）（震度5強相当）」						
	出力	遮断弁制御出力	DC24V					
		ポンプ保護信号	弁閉時「無電圧1A、1B（C）接点」×1			弁閉時「無電圧1A、1B（C）接点」×2		
		外部警報信号	感震器作動時「ON接点出力」					
		点灯ランプ	受電表示：緑色 感震器作動：橙色 遮断弁開：緑色 遮断弁閉：赤色					
	内蔵バッテリー	復帰スイッチ	押ボタンスイッチ（感震器リセット用）					
		停電対策	DC24V（DC12V×2）					
		保持時間	約5時間					
		充電方式	常時充電（トリクル充電）					
バッテリー交換時期		3年ごと注.						
価 格（円）		別途お見積り致します。						

- バッテリー交換時期警報出力付も製作しています。
- 無電圧信号出力追加（ポンプ制御・外部制御用）も製作しています。
- 警報ブザー付も製作しています。
- 試験スイッチ付も製作しています。
- スプリングリターンのMRS4-M、MRS4C-M電動緊急遮断弁用の制御盤（CBM12S-N、CBM14S-N）はお問い合わせください。

注.バックアップ電源（内蔵電池）の交換は3年ごとに必要です。内蔵電池が消耗していますと、作動しない恐れがあります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

■梱包質量

製品記号	CBE12-N	CBE14-N	CBM12A-N CBM12B-N	CBM14A-N CBM14B-N
梱包質量（kg）	26	28	28	30

記事

